

Конфигурация порта Ethernet

Включите контроллер e10 (переключатель 15 на рисунке 1), нажимая F1, чтобы войти в меню загрузки.

```

-----
BOOT SIC_E10 U01.1z 07/15/2013
Library: U01.2z 07/15/2013
SN: 0-512052-0022
Esc=Quit, +/-=Set luminosity
Waiting connection...

F12=Communication board

F5=Ethernet configuration
Esc=Quit
Firmware : U01.0z 07/15/2013
SN : 0-B1BN009-0001
Link : 100
TCP/IP : 172.16.0.169
Subnet : 255.255.0.0
Gateway : 172.16.0.254

Ethernet configuration
DHCP : 1
IP : 172.16.0.169
Subnet : 255.255.0.0
Gateway : 172.16.0.254
TopPort : 1024
F6=Save configuration
Esc=Quit
MAC : 00:30:3A:00:06:F6

Ethernet configuration
DHCP : 0
IP : 172.16.0.169
Subnet : 255.255.0.0
Gateway : 255.255.255.0
TopPort : 1024
F6=Save configuration
Esc=Quit
MAC : 00:30:3A:00:06:F6

```

Нажмите F12

Если карта связи не присутствует или не обнаружена, сообщение: «F12 = Communication board» не отображается

Нажмите F5

DHCP : 1, Адрес определенный сервером
DHCP : 0, ручное конфигурирование

Введите совместимый сетевой адрес

Нажмите F6 для сохранения