

ЗАПУСК

1 – Установка программного обеспечения e1

Установите CD диск с e1v1 и запустите файл: «setup_sictool.exe».

Выберите язык, затем подтверждайте выполнение каждого этапа нажатием на «OK» или «Next» («Далее») до завершения установки.

После завершения на вашем рабочем столе Windows появится иконка программы «e1», при помощи которой вы сможете запускать редакторы логотипов.

По умолчанию, каталогом для установки ПО e1-v1 является C:\SIC MARKING\SIC TOOL.

Для возможности повторной установки с резервной копии в данном каталоге сохраняются утилиты e1, а также ПО для контроллера.

2 – Запуск ПО e1v1 на контроллере e1

Устройства с программным обеспечением поставляются с предварительно установленными программами. Дополнительных действий для запуска не требуется.

Переустановка ПО производится **только в случае необходимости**, например, при обновлении программной версии. Для этого выполните следующие действия:

- Выключите контроллер.
- Подключите ПК к мини USB-порту контроллера через USB кабель, поставляемый в комплекте. Одновременно с подключением нажмите на клавишу F1 (первая функциональная клавиша красного цвета на клавиатуре контроллера). После чего на экране появится сообщение «Waiting connection» («Ожидание соединения»).
- В каталоге для установки программы, *C:\SIC MARKING\SIC TOOL e1-v1\update*, **Выберите подкаталог, соответствующий модели аппарата**, затем запустите файл UpdateE1.exe. Следуйте инструкциям, которые выводятся на экране.
- После завершения установки программы на экране контроллера появится сообщение «Test Mode» («Режим тестирования»).
- Подождите, пока на экране контроллера не высветится меню.
- Теперь ПО установлено полностью. Отключите USB кабель. Оборудование готово к эксплуатации.