

При возникновении проблем или неполадок свяжитесь с нами по телефону.

- Техническая поддержка на месте.

Мы можем на месте обеспечить установку, наладку, ремонт машины, включая тренинг обслуживающего персонала.

- Контракт на техническое обслуживание.

Мы осуществляем регулярное техническое обслуживание оборудования.

### **3. ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Для поддержания оборудования в рабочем состоянии, необходимо:

- Регулярно чистить детали ударного модуля;
- Избегать загрязнения и попадания абразивных частиц на линейные направляющие и другие механизмы.

#### **Как очистить электромагнитный маркирующий механизм и прочерчивающую иглу?**

- Отключите контроллер от сети.
- Открутите направляющую иглы (см. сборочный чертеж ударного модуля, приведенный в приложении).
- Извлеките иглу, пружину и боек.
- Очистите все части, включая внутреннюю поверхность соленоида, удалите загрязнения и отработанную смазку.
- Смажьте только иглу и направляющую иглы специальной смазкой и соберите электромагнитный маркирующий механизм.
- Соберите ударный модуль, затянув направляющую иглы вручную.

#### **Примечание:**

*При сборке устанавливайте боек в правильном положении: торец с глубоким отверстием должен быть сверху.*